

● ● ● イレクター組立ツール ● ● ●

● イレクターパイプのカット



イレクター専用ハンドカッター「EK-9」

- 1 イレクターパイプの寸法を測り、カットする位置にペンでマーキングします。
- 2 印位置にセットし、カッターを2〜3回転させたらノブを締め刃を食い込ませます。
- 3 切断後のパイプの切り口は危ないのでバリをヤスリで削ります。

● プラスチックジョイントの接着固定



- 1 イレクターパイプをプラスチックジョイントに奥までしっかりと差し込みます。
- 2 接着液を1〜2滴注入して仮接着をします。
- 3 間違いのないことを確認してから本接着をしましょう。

- スポイト半分量の量で約12箇所接着できます。
- 一度だけでは不十分な場合があります。最後に接着箇所を見直しましょう。
- 垂れた接着液は拭き取らず自然乾燥させてください。

● パイプを締付固定する



- 1 ツメ部分をしっかりと噛み合わせ、パイプを挟み込みます。
- 2 メタルレンチを使い、ボルトナットを締め付けます。
- 3 最後に全締付箇所にゆるみがないかを確認します。

イレクター組立ツールの使い方は、動画も公開しています。
https://www.diy-life.net/tool_list/



● ● ● 全体図 ● ● ●




● ● ● 製作のコツ ● ● ●

イレクターの組み立ては、「面」を意識すること！

イレクターを組み立てるには、つくるものの面を意識してつくるのがコツです。

たとえば、「ラック」の場合、下のように最初に右面と左面を製作し、その面と面をパイプでつなぐように組み立てると、段取り良く楽に組み立てることができます。



矢崎化工株式会社

お客さま相談室

cus2cnsul@yazaki.co.jp

0120-054-280

●フリーダイヤル 9:00〜16:00 (月〜金)

FAX 0120-054-281

●FAX 24時間毎日

Diy-Life
 イレクターDIY
 生活サポートサイト ▼
<https://www.diy-life.net/>

diy-life



イレクターDIY
 生活サポートサイト
 はこちらから



ホームページやInstagram
 では、「イレクター」を使った
 素敵なアイデアを紹介して
 います。



Instagramは
 こちらから

公式DIYレシピ

NO.040038


車内自転車スタンド



詳しい作り方はこちらから



車のラゲッジルームに自転車を自立させるスタンドです。
 ラゲッジルームに設置したイレクター製ルーフレームに
 取付けます。



パイプ	
サイズ	数量
H-1095 BL	2
H-880 BL	1
H-290 BL	2
H-190 BL	2
ジョイント	
品番	数量
J-49 BL	4
J-118B BL	2
J-119B BL	2
HJ-1	4
その他	
材料名	数量
EK-10	1
EY-30	1

※保護用スポンジカバー
(内径 29 mm × 長さ 1000 mm)



ルーフフレームは車中泊カーテンを参考にしてください
https://www.diy-life.net/official_recipe/040035/

※「H-」はφ28イレクターパイプの長さ(mm)を表します。

矢崎化工株式会社



幅・高さパイプは取付車種や取付位置などによって変わりますので必ず実車に合わせてご確認ください。

※価格(税込)は、予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。[202610]
© 2025 Yazaki Kako Corporation.